

Assembly Instructions

item no: 1646 / 1645

▼ start here

Les Instructions D'assemblage

número del artículo: 1646 / 1645


▼ empezar aquí

Instrucciones de montaje


numéro d'article: 1646 / 1645

▼ commencez ici

Drawing 1 - Fixture Mounting



Drawing 2 - Fixture Lamping



1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

***** The construction of this fixture will be accomplished by first attaching the mounting strap to the junction box, making all necessary electrical connections, mounting the fixture to the wall, and then lamping the fixture.**

1. Prepare mounting strap (A) by threading the two 8-32 mounting screws (B) into the back of the mounting strap (A) - see Drawing 1.
 - Be sure the holes into which the screws are threaded match the spacing of holes (D) in the backplate (E).
2. Attach mounting strap (A) to junction box (J) using 2 screws (C) not provided.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to continue installation of this fixture.

1. To prepare fixture for mounting, remove bottom panel (1) by removing the four corner screws (2). Set parts aside to be used later - see Drawing 2.

Note: on 1645 fixtures, the bottom panel is recessed into the body.

2. To mount fixture, line up holes (D) in backplate (E) and slide fixture over both screws (B) - see Drawing 1.
3. While holding fixture in position, thread the two ball knobs (F) onto end of screws (B) and tighten to secure fixture.

1. Re-place panel (1) removed earlier and screws (2) to complete assembly - see Drawing 2.

1. Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballagez l'appareil de la boîte.
3. Examinez attentivement les instructions avant le montage.

***** La construcción de esta luminaria se llevará a cabo por primera fijación de la correa de montaje de la caja de conexiones, por lo que todas las conexiones eléctricas necesarias, el montaje de la luminaria a la pared, y luego Lamping la luminaria.**

1. Preparar cinta de montaje (A), enroscando los dos tornillos de montaje 8-32 (B) en la parte posterior de la cinta de montaje (A) - ver dibujo 1.
 - Asegúrese de que los agujeros en los que los tornillos se enroscan partido el espaciamiento de los agujeros (D) en la placa trasera (E).
2. Coloque la correa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) enroscando 2 tornillos (C) no previstos.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable de alimentación a los cables conductores luminaria. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Entonces referirse a esta hoja para continuar con la instalación de esta luminaria.

1. Para preparar luminaria para el montaje, retire el panel inferior (1) quitando los cuatro tornillos de las esquinas (2). Set partes a un lado para ser utilizado más adelante - ver dibujo 2.
- Nota: en 1645 luminaria, el panel inferior se encuentra oculto en el cuerpo.
2. Para montar xture fi, alinee los orificios (D) en la placa trasera (E) y la luminaria se desliza sobre los dos tornillos (B) - vea el dibujo 1.
3. Mientras mantiene xture fi en posición, pase los dos mandos de pelota (F) en el extremo de los tornillos (B) y apriete para asegurar luminaria.

1. Instale el panel (1) retirando antes y tornillos (2) para completar el montaje - ver dibujo 2.

1. Busque un lugar claro en el que se puede trabajar.
2. Desembale accesorio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las Instrucciones antes del montaje.

***** La construction de ce luminaire sera accompli par d'abord fixer la sangle de fixation à la boîte de jonction, tous les branchements électriques nécessaires, le montage du luminaire sur le mur, puis Lamping le luminaire.**

1. Préparer la sangle de montage (A) en enfilant les deux vis 8-32 de montage (B) à l'arrière de la sangle de montage (A) - voir Dessin 1.
 - Se assurer que les trous dans lesquels les vis sont enfilés match de l'espacement des trous (E) dans la plaque arrière (F).
2. Fixez la sangle de montage (A) à la boîte de jonction (J) en enfilant deux vis (C) ne sont pas prévues.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Effectuer les connexions électriques du câble d'alimentation à fils luminaire de plomb. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette feuille pour poursuivre l'installation de ce luminaire.

1. Pour préparer luminaire pour le montage, enlever le panneau de fond (1) en retirant les quatre vis d'angle (2). Set pièces de côté pour être utilisés plus tard - voir Dessin 2.
- Remarque: sur les 1645 luminaire, le panneau inférieur est encastré dans le corps.
2. Pour monter fi xture, line up trous (D) dans la plaque arrière (E) et glisser luminaire sur les deux vis (B) - voir schéma 1.
3. Tout en maintenant fi xture en position, visser les deux boutons de billes (F) sur l'extrémité de la vis (B) et serrer pour sécuriser luminaire.

1. Installez panneau (1) retirés plus tôt et vis (2) pour compléter l'assemblage - voir Dessin 2.